

TopView接收组播同时接收双流的配置

一、组网需求:

需要MG6060/6050终端、MCU、PC（装有DSU,TopView）、VGA线（用来发送双流）。

二、版本:

MCU: E8303;MG6060/6050:E5219.

三、配置步骤:

TopView接收组播同时接收双流的功能实现最少需要两台MG终端和一台MCU的支持，其中一台终端用来发送辅流，另一台终端启用组播功能，同时将对方的画面和接收到的辅流广播出去。也可以使用MCU召集会议。

第一步：准备工作。使用遥控器或通过WEB控制台将其中一台MG终端设置好组播发送选项；在PC上装好DSU服务器和TopView软终端，将TopView设置正确注册到DSU上，并将PC的VGA输出使用VGA线缆连接到另一台MG终端的VGA输入接口上，用来发送VGA辅流。



第二步：使用MCU召开两台MG终端的会议。使用未设置组播的一台MG终端发送辅流，另一台终端接收辅流。

第三步：在TopView的组播接收选项里打勾，组播地址设置为发送组播的MG终端的地址。设置完成后保存，重新启动TopView。点击组播接收选项，双流自动接收。

四、配置关键点

- 1、TopView接收组播同时接收双流的功能实现最少需要两台MG终端和一台MCU的支持，其中一台终端用来发送辅流，另一台终端启用组播功能，同时将对方的画面和接收到的辅流广播出去。
- 2、TopView需要注册DSU服务器。