

EX1000和IX1000中如何判断DOM卡是否存在问题

一、 组网:

无

二、 问题描述:

如何判断DOM卡是否存在问题

三、 过程分析:

1、请用命令行方式（串口或SSH）登录存储设备；

2、运行命令：`#cat /var/log/boot.msg | grep "status error"`；

3、若DOM卡正常，则运行上述命令后无任何输出，如下所述：

```
h3c-1:~ #cat /var/log/boot.msg | grep "status error"
h3c-1:~ #
```

4、若DOM卡存在质量问题，则运行上述命令后会如下信息输出：

```
h3c-1:~ # cat /var/log/boot.msg | grep "status error"
<4>hdc: status error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
<4>hdc: status error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
<4>hdc: status error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
<4>hdc: status error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
h3c-1:~ #
```

5、"hdc"表示256M DOM卡存在质量问题，"hda"表示512M或1G DOM卡存在质量问题。

四、 解决方法:

收集存储设备配置信息，更换有问题的DOM卡，对未做过升级处理的DOM卡要重新升级系统。