

H3C MG6060终端设置预置位的典型配置

一、组网需求:

会议中经常需要调整摄像头的位置来采集不同的场景，在会议中调节不仅影响会议，调整的速度也比较慢。如果使用预置位功能就可以在开会之前设定好场景，会议中只需要按遥控器上的数字键就可以完成调整摄像头角度的操作。

二、配置步骤:

本案例介绍两种设置预置位的方法，分别是通过终端的遥控器来设置和通过摄像头自带的遥控器来设置。



图一 终端遥控器

如图一所示为终端遥控器，设置本端预置位的操作是，首先按遥控器上的本端键，调整摄像头到合适的位置，然后按预置位键，再按一个数字键。再调整摄像头到合适的位置，然后按预置位键，再按另外一个数字键。依次类推可以设置10个预置位。使用时只需要按本端键，然后按相应的数字键就可以自动调整到之前设定的位置了。如果要设置远端预置位的话，首先要在ME5000界面中选中你要控制的远端会场，然后调整角度，按预置位键，再按相应的数字键。远端预置位共可以设置10个。



图二 摄像头遥控器

图二所示是摄像头自带的遥控器，通过它也可以设置预置位，最多可以设置6个预置位。设置预置位时需要按住【PRESET】键的同时按下相应的数字键，才可以设置成功。

三、配置关键点:

设置预置位时，每个数字只能记录一个预置位，如果两次使用同一个数字，第一次记录的位置将被替换掉；使用摄像头遥控器设置预置位时，要注意是两个键一起按下才生效。