

CAMS2.10-F0211P03版本发布

一、使用范围及配套说明:

CAMS2.10-F0211P03版本正式发布,使用范围为国内市场。

1. 历史版本号

历史版本号如表1所示:

表1: 历史版本号

版本号	发布日期	备注
CAMS2.10-F0211P03	2008-05-08	无
CAMS2.10-F0211P02	2008-03-05	无
CAMS2.10-F0211P01	2008-02-02	无

2. 版本配套表

表2: 版本配套表

项目	描述
基础版本	CAMS2.10-F0211
操作系统	t RedHat ES3 t Windows 2000 Server, Windows Server 2003;
语言	t Simple Chinese

3. 版本使用限制及注意事项

- 1) 该补丁只能在CAMS2.10-F0211、CAMS2.10-F0211P01和CAMS2.10-F0211P02版本安装。
- 2) 该补丁包含CAMS2.10-F0211P01、CAMS2.10-F0211P02补丁功能。
- 3) 如果安装补丁前使用了客户端防破解特性,请在补丁安装完成后修改业务参数,启用客户端防破解功能。
- 4) 如果在安装补丁前设置了弹出式广告,请对弹出式广告相关设置做好记录或备份,补丁安装完成后需要重新设置弹出式广告。
- 5) 如果Portal转发器(即transfer)单独安装在一台服务器上,请在补丁安装完成后将安装CAMS平台服务器的CAMS安装目录下的portal\transfer目录下的文件拷贝到安装Portal转发器服务器的CAMS安装目录下的portal\transfer的目录下。
- 6) 打补丁过程中,千万不要取消,否则会导致后续重新打补丁不完全或出现其他异常。

二、增减特性说明:

新增特性:

- 1、漫游用户上网明细记录和查询;
- 2、在防病毒软件中增加Nod32的信息,以便与iNode配合支持与之弱联动;
- 3、LDAP用户同步时帐号失效日期格式可以定制;
- 4、相同帐号、NAS_IP和用户MAC地址的用户认证时,如果有用户在线,先让在线用户下线,然后再使新用户认证通过。

删除特性:

无

修改特性:

无

三、相比前一版本解决的问题说明:

- 1) 首次发现版本: CAMS2.10-R0208。
问题产生条件: 使用EAP-MD5认证,不配置用户证书情况下启动CAMS后台,用户认证上网(该问题很难复现)。
问题现象: CAMS后台异常,用户不能正常认证上网。
- 2) 首次发现版本: CAMS2.10-R0208。
问题产生条件: 在设备上配置EAP方式认证,用户使用iNode客户端认证上网(该问题很难复现)。
问题现象: 用户不能正常认证上网,查看CAMS后台日志出现“out of memory”错误。
- 3) 首次发现版本: CAMS2.10-R0208。
问题产生条件: 使用iNode无线客户端进行EAP-TLS认证,反复上下线。
问题现象: 反复上下线十几次后认证失败,用户认证失败,客户端提示“认证类型错误”。
- 4) 首次发现版本: CAMS2.10-R0208。

问题产生条件：EAP认证多用户频繁上下线（该问题很难复现）。

问题现象：偶尔出现用户认证失败并出现后台进程宕掉。

5) 首次发现版本：CAMS2.10-R0208。

问题产生条件：使用Vista 1x客户端与CAMS配合无法进行PEAP认证。

问题现象：用户不能正常认证上网。

6) 首次发现版本：CAMS2.10-R0208。

问题产生条件：在AD上创建用户时用户姓名中包含英文字符小括号“()”，然后将该用户同步为CAMS上的用户，使用该用户认证上网。

问题现象：用户不能正常认证上网。

7) 首次发现版本：CAMS2.10-R0208。

问题产生条件：在CAMS上手动配置系统补丁，操作系统列表中选择Vista，然后正确设置安全策略。

问题现象：安全检查结果不正确。

8) 首次发现版本：CAMS2.10-R0121。

问题产生条件：后付费用户超过10个计费帐期不缴费。

问题现象：用户在缴费时不能正常缴费，提示数据库操作失败。

9) 首次发现版本：CAMS2.10-R0121。

问题产生条件：操作员创建的FAQ超过系统参数中设置的报修单保存时长。

问题现象：系统会将FAQ自动删除。

10) 首次发现版本：CAMS2.10-R0208。

问题产生条件：在IBM服务器上安装CAMS系统（该问题很难复现）。

问题现象：策略服务器不能正常启动。

11) 首次发现版本：CAMS2.10-R0208。

问题产生条件：NAT组网下用户认证上网并进行安全认证。

问题现象：采用EAD穿越NAT测试，在线表中显示的用户NAT后的IP的地址。

12) 首次发现版本：CAMS2.10-R0208。

问题产生条件：启用客户端防破解（在业务参数配置中的“客户端报文是否加密”选择“是”）并在服务中选择“仅限CAMS配套客户端”。

问题现象：我司设备用户重认证时CAMS后台会异常退出。

13) 首次发现版本：CAMS2.10-F0211。

问题产生条件：indows版本设置接入时段策略，时段策略中设置某些时段允许上网，使系统连续运行两天以上。

问题现象：在允许接入的时段范围内，用户认证上网不能正常认证通过，系统提示接入时段限制。

14) 首次发现版本：CAMS2.10-F0211。

问题产生条件：Windows版本使用SQL Server 2005数据库。

问题现象：dbman备份数据库失败。

15) 首次发现版本：CAMS2.10-F0211。

问题产生条件：与思科设备配合，在设备上配置重认证。

问题现象：重认证失败，失败原因为“在线用户数量限制”。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《CAMS2.10-F0211P03版本说明书》。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：8008100504/4008100504。