

iMC iCC升级WA1208E版本的典型配置

一 将需要升级的设备版本导入iMC iCC中

1 登陆iMC管理台 业务 - 设备软件库 - 导入 - 导入普通软件



2 选择“从文件导入”，选择本地地上存放的1208EV5版本文件

注意！由于设备要求，目标文件名必须是wa1208_fat.bin，如果是其它名称请修改为wa1208_fat.bin 确认无误后点击“确定”。



二 在iMC iCC中配置升级WA1208E版本。

1 在“业务” - “设备配置管理” - “部署向导”选择“部署设备软件”



2 点击“增加设备”选择待升级版本的无线设备（可以多选），在“部署软件版本”中选择刚才导入的软件版本。在部署策略中选择“删除当前运行软件”及“部署完成后立即重新启动设备”，点击“下一步”。

！注意：

通过iCC升级WA1208E软件版本支持V5版本的WA1208E，V3版本不支持。

由于选择的软件名称是“wa1208_fat.bin”，该文件名不符合公司的版本命名规范，在检查结果中会出现“该版本与设备类型不匹配”的提示，这是正常情况。



3 确认磁盘空间检查结果为“空间充足”,点击“下一步”



4 在调度时间中选择定时或立即执行, 调度顺序选择串行方式。错误处理机制选择“停止当前设备的部署”。之后点击“下一步”



5 点击“完成”, 开始升级WA1208E软件版本。



三 配置关键点:

通过iCC升级WA1208E软件版本支持V5版本的WA1208E, V3版本不支持。

升级前请确保IMC中设备的SNMP及telnet参数与设备侧实际配置一致。