

知 低端交换机在配置镜像端口范围时提示参数错误的说明

岳斌 2008-06-20 发表

在系统视图下配置端口镜像时，输入“mirroring-group 1 mirroring-p gi 1/0/25 to gi 1/0/28 ?”命令时提示参数错误，如下所示。

```
[H3C]mirroring-group 1 mirroring-p gi 1/0/25 to gi 1/0/28 ?
```

```
^
```

```
% Wrong parameter found at '^' position.
```

上述现象属于该端口范围同时包含了设备同一Combo端口的电口和光口的端口号导致，软件代码限制在输入端口号范围时，对于COMBO端口只允许输入端口小的范围。如24端口的设备，端口号上限只能输入小于等于1/0/24的端口号。

简而言之，这是Combo口的特殊性导致使用带to的命令时有限制，请注意避免同时包含Combo端口的两个端口号。