

H3C OCE系列统一通信服务器CMW330-E1201版本发布

一、 使用范围及配套说明:

OCE-CMW330-E1201版本是对外正式发布, 此版本主要解决网上问题, 不受限使用。

表1 OCE-CMW330-E1201版本配套表

产品系列	OCE系列统一通信服务器
型号	OCE 8200 / MIM-OCE / FIC-OCE
内存需求	最小1G
目标文件名称	OCE-CMW330-E1201.tar.gz
备注	目标文件中包含: 1、 IPPBX: IPPBX目标程序安装包 2、 Conference: Conference目标程序安装包 3、 IMA: A合作厂商的IM目标程序安装包 4、 IMB: B合作厂商的IM目标程序安装包 5、 IPPBX GUI: IPPBX的GUI客户端目标程序 6、 Conference GUI: Conference的GUI客户端目标程序 7、 IMA Client: A合作厂商的IM客户端目标程序 8、 IMB Client: B合作厂商的IM客户端目标程序 9、 Media媒体包: 系统提示音媒体库

二、 增减特性说明:

表2 命令行变更说明

版本号	项目	描述
OCE-CM W330-E1 201	新增命令	命令— 【命令】 <b>vcx-phone hotline-number number</b> <b>undo vcx-phone hotline-number</b> 【视图】 LS-GW视图 【参数】 number: 设置热线号码, 取值范围为1~31位阿拉伯数字。 【描述】 <b>vcx-phone hotline-number</b> 命令用来在网关设备下设置热线号码, 同时启用热线功能。 <b>undo vcx-phone hotline-number</b> 命令用来删除热线号码, 同时恢复热线号码功能缺省状态。 缺省状态下, 热线号码功能处于关闭状态。 本功能只对支持DR (Dial Rules) 头域的SIP终端有效。 【举例】 # 对于注册到OCE上的IP Phone设备ep3012, 在位置服务器网关设备下, 配置热线号码1001, 此电话摘机后自动呼叫1001。 [XE1-ls-gw-ep3012] vcx-phone hotline-number 1001
	删除命令	无
	修改命令	命令— 【命令】 <b>srv-switch ct {on   off }</b> 【视图】 LS-GW-PREFIX视图 LS-OG-PREFIX视图 用户号码视图 【参数】 <b>on</b> : 启用通话中呼叫转移业务。 <b>off</b> : 禁用通话中呼叫转移业务。 【描述】 <b>srv-switch ct</b> 命令用来启用/禁用通话中呼叫转移业务。 缺省情况下, 启用通话中呼叫转移业务。 【举例】 # 为用户1001启用通话中呼叫转移业务。 [IPPBX-ls-gw-gw01 #1 1001]srv-switch ct on 【修改说明】 缺省值修改, 缺省状态改为on。

三、 相比前一个版本解决的问题:

- VVD16571

首次发现版本: E1106

问题产生条件：配置命令行templatecapacity schedule。

问题现象：无法配置到规格最大值。

2. VVD13740

首次发现版本：B0141

问题产生条件：telnet 4000端口，登录后在用户视图输入quit命令。

问题现象：登录的客户端无法自动退出telnet。

3. VVD16676

首次发现版本：E1106

问题产生条件：VTY设置密码，然后使用telnet反复登录。

问题现象：IPPBX服务重启。

4. RTD26822

首次发现版本：E1201

问题产生条件：IMA客户端做主叫EP3012，EP3012发起CPCP业务，并连续2次使用自己来进行unpark。

问题现象：IPPBX异常重启。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的

《H3C OCE-CMW330-E1201 版本说明书》