

关于新老版本License支持AC主机版本情况的说明

王森森 2012-07-04 发表

关于新老版本License支持AC主机版本情况的说明


WX系列无线控制器的License分为老版本License（普通型License）和新版本License（增强型License），注册过程包括以下三个步骤：

一、获得授权序列号/License Key

用户购买获得的授权序列号/License Key分为两种：


1. 老版本的授权序列号/License Key

格式如下图所示：



2. 新版本的授权序列号/License Key


格式如下图所示：



二、官网注册获取激活码


1. 老版本的激活码

老版本的授权序列号/License Key在官网注册获取的激活码为老版本的激活码，格式如下图所示：



2. 新版本的激活码

新版本的授权序列号/License Key在官网注册获取的激活码为新版本的激活码，格式如下图所示：



关于官网注册获取激活码的步骤请参见“KMS-21223无线产品License功能介绍”。

三、设备添加License

1. 老版本的License添加

老版本的License可以添加的AC主机版本包括：

- （1）B71及之前的主机版本
- （2）B96主机版本（此类支持B96主机版本AC必须为曾经有过B71主机版本的AC，比如WX5004）

添加命令：

【命令】

```
license append license-key activation-key
```

【举例】

```
# 向授权码为2DAB078A707102F6E499，激活密钥为8156824B365F5FAAB822的设备添加License。
```

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname]license append 2DAB078A707102F6E499 8156824B365F5FAAB822
```

```
The license is added successfully. To make it take effect, reboot the device.
```

2. 新版本的License添加

新版本的License只能添加到B96主机版本上（此类支持B96主机版本AC包括曾经有过B71主机版本的AC，比如WX5004；也包括未曾有过B71主机版本的AC，比如WX3024E）。

添加命令：

【命令】

```
license register { ap | wapi } serial-number
```

【举例】

```
# 注册设备支持的允许上线的AP个数。
```

```
<Sysname> license register ap M4rVZ-AijZx-$MmwG-A4Z2S-@iVNV-tcex5-jRCtR
```

```
Info: Register successfully.
```

