

Quidway S3900&E328_E352系列交换机R1602P09版本发布

一 使用范围及配套说明:

Quidway S3900&E328_E352系列交换机R1602P09版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	Quidway S3900EI
型号	S3928P-EI S3952P-EI S3928P-PWR-EI S3952P-PWR-EI S3928F-EI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM版本号	V513
目标文件名称	S3900EI-VRP310-R1602P09.bin S3900EI-VRP310-R1602P09-S168.bin
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3124 + P02
iMC版本号	iMC ACLM 3.20-E0401 iMC EAD 3.20-E0401 + L04 iMC ICC 3.20-E0401 iMC PLAT 3.20-E2403 iMC UAM 3.20-E0401 + L04
iNode版本号	iNode 2.40-C0342
WEB版本号	Version 3.1.8-0039

产品系列	Quidway S3900SI
型号	S3924-SI S3928P-SI S3952P-SI S3928TP-SI S3928P-PWR-SI S3928P-SI-DC S3952P-SI-DC E328 E352
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	V513
目标文件名称	S3900SI-VRP310-R1602P098.bin S3900SI-VRP310-R1602P09-S168.bin
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3124 + P02
iMC版本号	iMC ACLM 3.20-E0401 iMC EAD 3.20-E0401 + L04 iMC ICC 3.20-E0401 iMC PLAT 3.20-E2403 iMC UAM 3.20-E0401 + L04
iNode版本号	iNode 2.40-C0342
WEB版本号	Version 3.1.8-0039

二 增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSOD07119

首次发现版本: VRP310-R1602P08

问题产生的条件: 设备堆叠做DHCP client, 成功从DHCP server获取到IP地址后, 取消掉server上的地址池。

问题现象: client的租期到期后, client的状态在堆叠主从设备上不一致。

2. LSOD07801

首次发现版本: VRP310-R1602P08

问题产生的条件: 在设备上执行snmp-agent trap enable命令。

问题现象: 使用display snmp-agent trap-list 命令查看, 发现有OADP 模块的信息, 实

际上不支持该模块。

3. LSOD07873

首次发现版本: VRP310-R1510P08

问题产生的条件: 堆叠设备做SSH server, 其中多台设备同时受到非法SSH用户的攻击。

问题现象: 一段时间以后VTY资源全部占用, 正常的SSH用户也无法登陆。

4. LSOD07623

首次发现版本: VRP310-R1602P06

问题产生的条件: 堆叠环境中, 启用NTP协议后, 变换堆叠环境导致堆叠 Master角色发生变化 (如原master设备关机)。

问题现象: NTP功能失效。

5. LSOD07781

首次发现版本: VRP310-R1602P08

问题产生的条件: 端口A收到500个以上错包, 用命令reset counters interface xxx清除端口A以外的其他任意端口上的统计值。

问题现象: 端口A上即使没有再收到错包, 也会误报"The link partner of A may be bad ,sending lots of error packets !"的告警信息。

6. LSOD07808

首次发现版本: VRP310-R1602P08

问题产生的条件: 全局开启dhcp-launch特性, 在用户端口上配置userlogin-secure-or-mac或者userlogin-secure-or-mac-ext或者userlogin-withoui。

问题现象: DHCP报文没有触发802.1X认证。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S3900EI-VRP310-R1602P09 版本说明书》和《Quidway S3900SI_E328_E352-VRP310-R1602P09 版本说明书》。