

### IX3000如何修改控制器名称

#### 一、组网需求：

无

#### 二、组网图：

无

#### 三、配置步骤：

该案例适用于IX3000 V1R1版本。

1、右键单击Neostor服务器名并选中[系统维护/设置服务器名称]菜单，系统弹出提示对话框，点击确定之后会弹出另外一个对话框，输入新的服务器名。

2、如果没有特殊要求，按照“局点名拼音缩写-设备标号-sc0 (sc1)”的格式进行命名（上面的控制器为SC0，下面的控制器为SC1）。假如局点是武汉大学，只有一套设备（设备标号为1），则上面控制器的名称为：whdx-1-sc0，下面控制器的名称为：whdx-1-sc1。

3、重启控制器系统。

#### 四、配置关键点：

1、不允许将服务器名称设置成中文。

2、修改服务器名称之后，必须重启系统（不能只重启Neostor服务）。

3、如果配置了故障保护，则不允许修改服务器名，所以务必在配置故障保护之前完成对服务器名称的修改。