

IX3000产品如何扩展快照资源

一、组网需求:

无

二、组网图:

无

三、配置步骤:

该案例适用于IX3000 V1R1版本。

(1) 打开NEOSTOR软件，并登陆到资源服务器

(2) 单击“逻辑资源”前的<+>展开逻辑资源目录树

(3) 选择要创建镜像的SAN资源，点击右键选择“快照资源”->“扩展”，如图一



图一 IX3000扩展快照资源操作（一）

(4) 弹出欢迎界面，点击下一步

(5) 选择快照资源的物理设备，点击下一步

(6) 选择为快照资源分配空间的方法，有“自定义”和“快速”两种，这里选择“自定义”，点击下一步

(7) 显示物理设备上的扇区，点击下一步

(8) 选择“部分段”，填入大小合适的资源空间，点击下一步

(9) 出现扩展空间所用的扇区，点击下一步

(10) 出现扩展之后的资源布局，点击完成

(11) 选中主资源，在布局标签中可以看见扩展之后的快照资源信息

四、配置关键点:

无