

IX3000产品镜像功能的配置

一、组网需求：

无

二、组网图：

无

三、配置步骤：

1、添加镜像

(1) 打开NEOSTOR软件，并登陆到资源服务器

(2) 单击“逻辑资源”前的<+>展开逻辑资源目录树

(3) 选择要创建镜像的SAN资源，点击右键选择“镜像”“添加”，如图一



图一 IX3000如何添加镜像操作

(4) 弹出创建镜像的欢迎对话框，点击下一步

(5) 选择用于创建镜像的物理设备的类型，这里以选择“虚拟设备”为例，点击下一步

(6) 选择创建镜像资源的物理设备，点击下一步。建议镜像资源与主资源最好在不同的物理设备上

(7) 选择“自定义”或“快速”创建镜像，这里以选择“快速”为例

(8) 选择镜像同步模式，这里以选择“异步模式”为例，点击下一步，选择“异步模式”

在创建完成之后系统会提示创建缓存资源。

(9) 设置同步的各个参数，点击下一步

(10) 选择是否要启用吞吐量控制，这里选择不启用，点击下一步

(11) 点击完成，出现如图二所示内容时，说明正在创建镜像资源



图二 IX3000创建镜像资源过程图

(12) 点击主资源，选择“布局”标签，可以看见主布局，镜像布局，快照资源布局，缓存资源布局的信息。

四、配置关键点：

无