

知 H3C SecPath IPS自动升级IPS、AV特征库的典型配置

万欣 2009-02-23 发表

H3C SecPath IPS自动升级IPS、AV特征库的步骤

1. 确保该设备已经成功注册：（注：只有注册以后的设备才能升级IPS、AV特征库）

2. 在设备Web配置界面，进入：“系统管理->网络管理->DNS管理”。
配置用户上网使用的DNS Server地址。



3. 确保该设备的管理接口能够连接互联网。

4. 进入：“系统管理->升级管理->自动升级”（以“IPS特征库”为例；“AV特征库”采用相同配置即可）



注：(1)“开始时间”：由于设备升级特征库的时候，涉及数据库的读写操作，十分消耗资源，强烈建议自动升级时间选择在用户业务量较小的时候（如：2:00-4:00左右）

(2)“间隔时间”：一般选择7-10天

(3)“升级包的位置”：

www.h3c.com.cn/License/LicenseService.asmx?WSDL（IPS/AV均相同）

另：可以点击“立即升级”进行测试。