

## 知 OCE的License不可用如何处理?

李丹【技术大咖】 2009-02-26 发表

1. 确认在进行uc-loader激活操作时使用的是主License; telnet IP 4000命令行界面输入的是从License。
2. 确认自己输入的License与授权书上一致; 建议使用记事本先记录License, 再拷贝到License输入窗口。
3. ifconfig eth0 确认存在此以太接口, 接口须有IP地址, 地址不可与eth1冲突, 通常情况下使用默认地址即可, 状态是up还是down皆可;  
如果不存在eth0 接口, 则请按照/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1格式在同一目录下新建一个ifcfg-eth0, MAC地址请按照授权书填写, 之后service network restart命令重启以太接口。
4. 用ifconfig eth0命令确认其MAC地址与授权书上提供的MAC地址是一致的, 尤其在购买了多台OCE设备, 多份License又是一同发货的情况下, 需要注意区分。
5. 以上错误皆排除仍无法注册, 请联系400-810-0504