

关于H3C SR6600路由器部分板卡无法识别问题的解决方法

【产品型号】

H3C SR6600路由器，包括SR6602、SR6604、SR6608、SR6616

【涉及版本】

SR6602-CMW520-E2312/ SR6600-CMW520-E2312-RPE

【问题描述】

H3C SR6600路由器目前发货的版本为SR6602-CMW520-R2212P03（SR6602）/ SR6600-CMW520-R2211-RPE（SR6604/SR6608/SR6616）。发货版本对于SR6600路由器新发布版卡无法支持，使用中会出现部分板卡无法识别现象。

如果遇到下列列表中的板卡，建议在开局过程中将版本升级到SR6602-CMW520-E2312（SR6602）/ SR6600-CMW520-E2312-RPE（SR6604/SR6608/SR6616）及之后发布的版本。

板卡列表如下：

主机板卡

0235A41C	RT-SR6616-H3	H3C SR6616 路由器主机
0231A984	RT-BKEB-H3	SR6600机箱附件

HIM卡

0231A986	RT-HIM-AL2P-H3	2端口OC-3c/STM-1c ATM接口模块(SFP)
0231A99D	RT-HIM-AL1P-H3	1端口OC-3c/STM-1c ATM接口模块(SFP)
0231A87N	RT-HIM-1EXP-H3	1端口万兆以太网光接口卡(XFP)

MIM卡

0231A86R	RT-MIM-1CE3-V2-H3	1端口E3/CE3/FE3 MIM接口模块
0231A867	RT-MIM-1CT3-V2-H3	1端口T3/CT3/FT3 MIM接口模块
0231A56X	RT-MIM-8T1-H3	8端口T1接口模块
0231A54H	RT-MIM-8T1-F-H3	8端口非通道化T1接口模块

板卡识别可以采用查看板卡条形码或发货清单中BOM编码方式。比如对于1端口OC-3c/STM-1c ATM接口模块(SFP)，需要查看板卡上条形码

（如210231A99DX093000010）或发货清单中BOM编码（如0231A99D）。通过对比板卡条形码第三位至第十位（0231A99D）或发货清单中BOM编码（0231A99D），可以确认该板卡是1端口OC-3c/STM-1c ATM接口模块(SFP)，需要升级版本才能识别。

0231A99D	RT-HIM-AL1P-H3	1端口OC-3c/STM-1c ATM接口模块(SFP)
----------	----------------	------------------------------

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504