


商务领航2-2 配置管理典型配置

一、组网需求：

用于设备的日常维护，当配置修改后，可以保存配置以免设备断电配置信息丢失。也可以将配置信息备份下来，用于日后的配置恢复。如果想清空配置信息时，可以恢复出厂配置。

二、组网图：



说明：PC1设置自动获取IP地址，连接UTM设备的GE0/20口，能够自动获得IP地址。

三、配置步骤：

1.配置保存

在“系统管理 > 配置管理 > 配置保存”页面，点击<保存当前配置>按钮，即可将当前的配置信息保存，页面会提示“保存操作会占用一些时间，请等待……”。




注意：保存当前配置信息。


保存安装配置

注意：将当前配置信息保存为安装配置信息。

保存操作会占用一些时间，请等待……



点击<保存安装配置>按钮，页面会提示需要用户输入保存安装配置的密码。输入正确的密码china2008，可以将当前配置保存到安装配置中。



安装配置保存成功后，通过串口查看会生成一个init.cfg和init.xml的文件。

<Navigator2-2> dir

Directory of flash/

```
0  -rw- 27937532 Apr 21 2009 14:58:02 u200s.bin
1  -rw- 5083 Apr 22 2009 09:56:06 system.xml
2  -rw- 3700 Apr 22 2009 09:56:17 startup.cfg
3  -rw- 10467 Apr 22 2009 09:55:55 config.cwmp
4  -rw- 891 Mar 20 2009 12:09:48 navigator_ca.cer
5  -rw- 1411 Mar 20 2009 12:09:54 navigator_local.cer
6  -rw- 3700 Apr 22 2009 09:56:25 init.cfg
7  -rw- 5083 Apr 22 2009 09:56:34 init.xml
```

2.配置备份

在“系统管理 > 配置管理 > 配置备份”页面，点击<备份>按钮。



在弹出对话框中选择保存的路径，输入文件名保存即可。

3.配置恢复

在“系统管理 > 配置管理 > 配置备份”页面，点击<浏览>按钮，选择备份文件。

配置保存

配置备份

配置恢复

恢复出厂配置

配置文件恢复：

D:\UTM版本\startup.cfg

浏览...

(以".cfg"结尾的文件)

D:\UTM版本\system.xml

浏览...

(以".xml"结尾的文件)

注意：恢复的配置文件在设备下次启动后生效。

星号(*)为必须填写项

确定

点击<确定>按钮，配置文件导入成功后，页面会显示下面的提示信息，恢复的配置文件在设备会下次启动后生效。

配置保存

配置备份

配置恢复

恢复出厂配置

配置文件恢复

startup.cfg

配置文件恢复

system.xml

恢复完成。恢复的配置文件在设备下次启动后生效。

确定

4.恢复出厂配置

在“系统管理 > 配置管理 > 恢复出厂配置”页面，点击<恢复出厂配置>按钮，系统会自动恢复到出厂配置。点击<恢复安装配置>按钮，系统会自动恢复到安装配置。

配置保存

配置备份

配置恢复

恢复出厂配置

恢复安装配置

注意：清除当前配置，恢复到此前保存的安装配置信息，并重启设备。

恢复出厂配置

注意：删除当前配置文件，把设备恢复到出厂时的配置，并重启设备。

5.软件升级

在“系统管理 > 软件升级”页面，点击<浏览>按钮，选择升级版本的路径，点击<确定>按钮。

软件升级

文件

D:\UTM版本\D020\U200S

浏览...

*

设备

文件名：

U200S.BIN

*

文件类型：

Main

☒如果文件已经存在，直接覆盖

☒软件升级成功之后，直接重启设备

● 注意：软件升级过程中，请不要进行其他任何操作。

星号(*)为必须填写项

确定

6.设备重启

在“设备管理 > 设备重启”页面，点击<确定>按钮。

设备重启

没有保存的配置将在设备重启后丢失

☒ 检查当前配置是否保存到下次启动配置文件中

确定 返回

四、配置关键点及注意事项：

- (1) 软件升级时，尽量在流量少的时候操作，以免影响用户正常使用。
- (2) 备份恢复时，若文件名与当前系统的配置文件名不同，需要修改一下。
- (3) 备份或恢复时请将startup.cfg和system.xml一起备份和恢复。