

S5800/5820X系列以太网交换机提供了接口模块扩展卡插槽，说明如下。

(1) 16端口光、电扩展卡：

S5800-32C/S5800-32C-PWR/S5800-56C/S5800-56C-PWR/S5800-32F/S5800-60C-PWR支持。根据需要选配。



16端口光口卡

16端口电口卡

(2) 2端口和4端口SFP+扩展卡：

S5800-32C/S5800-32C-PWR/S5800-56C/S5800-56C-PWR/S5800-32F/S5800-60C-PWR/S5820X-28C支持。根据需要选配。其中，2端口和4端口SFP+卡支持IRF堆叠。



2端口SFP+卡

4端口SFP+卡

S5800-60C-PWR和S5820X-28C以太网交换机后面板提供一个OAP卡插槽，支持如下三款OAP板卡。

- (1) Firewall 业务卡
- (2) IPS & Anti-Virus 业务卡
- (3) Wireless AC 业务卡

**在使用中需注意如下事项：**

- (1) S5820X-28C不支持16-port的千兆电口卡和千兆光口卡；
- (2) S5800-60C-PWR的4个千兆SFP光口支持百兆光模块；
- (3) 16口千兆SFP卡支持百兆光模块；
- (4) 16口卡不支持POE；
- (5) S5820X-28S/S5800-32F支持带外网口，其余产品不支持带外网口。