

知 S5500-EI系列交换机实现灵活QinQ有两种方式，两者在同一台设备上不建议同时配置

岳斌 2009-11-19 发表

S5500-EI系列交换机实现灵活QinQ有两种方式，一种是在端口下配置vlan tag的映射，一种是通过MQC方式进行（可匹配vlan id或ACL）。但两者在同一台设备上不建议同时配置。

需要注意的是，使用如下方式存在硬件限制，即全局可以支持758个。但使用MQC得方式则无此限制。

```
qinq enable
```

```
qinq vid 1272
```

```
raw-vlan-id inbound 1001 to 1600 //1001到1600的vlan跨度超过了758
```

如果某个端口或所有端口的VLAN跨度超过758则会提示如下信息。

```
"Error: Not enough resource on interface GigabitEthernet1/0/2."
```