

IX3000使用iscsi连接时windows客户端参数配置

一、组网需求:

无

二、组网图:

无

三、配置步骤:

IX3000通过iscsi方式连接windows服务器后, 在Windows客户端上, 需要修改注册表的一些参数, 具体操作如下

1. 点击Windows的“开始”, 在弹出的菜单中选择“运行”
2. 输入“regedit”然后确定
3. 在弹出的注册表目录树中, 进入HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk 键值
4. 在 Disk 目录上右键, 选择“新建”, 创建一个名称为TimeOutValue的 DWORD型键值, 并将其值设为250 (十进制), 否则性能下降。
5. 进入HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E97B-xxxxxxx}\。
6. 在这个目录下执行查找, 将该目录下找到的DWORD型键值 MaxRequestHoldTime 从默认的 60 修改为 250 (十进制), 防止Failover切换时业务中断
7. 修改完成后, 重启客户端。

四、配置关键点:

无