

IX_EX1000产品存储系统盘满问题解决方法

一、组网需求:

无

二、组网图:

无

三、配置步骤:

3.1 查看系统盘使用情况

```
[root@h3c-1 ~]# df -h
df
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda1        495M  438M   58M  100% /
tmpfs            1004M    0 1004M   0% /dev/shm
tmpfs            128M  548K  128M   1% /tmp
/dev/hdc1        225M   39M  187M  100% /var
```

3.2 hda1满处理方法

```
[root@h3c-1 ~]# cd /usr/local/apache-tomcat-5.5.12/logs
```

```
[root@h3c-1 ~]# rm -rf *
```

注意确认一定是要在/usr/local/apache-tomcat-5.5.12/logs目录下才可以执行删除命令

。

3.3 hdc1满处理方法

```
[root@h3c-1 ~]# cd /var/log/
```

备份messages文件（包括gz结尾的压缩包）和bc_service.log日志，已备存储分析用

。

删除/var/log下的所有日志文件

```
[root@h3c-1 ~]# rm -rf *
```

注意先进入/var/log/目录再做删除

重新生成日志

```
[root@h3c-1 ~]# rcsyslog restart
```

四、配置关键点:

?一定要在指定目录下运行 rm删除命令。