

知 SR8808-X 作为portal bas设备接入portal认证，https页面无法重定向

Portal

朱新建 2019-11-05 发表

组网及说明

无

问题描述

SR8808-X 作为portal bas设备接入portal认证，https页面无法重定向，http的页面没有问题可以正常跳转已经认证

过程分析

配置信息查看确认发现，配置中没有ssl策略的配置，考虑是缺少此部分的配置添加后测试：

```
system-view
```

```
http-redirect ssl-server-policy ssl
```

添加如上的ssl策略后，设备依然无法对https的流量进行重定向，后续查看官网关于https重定向技术的介绍

“只有配置了对HTTPS报文进行重定向的内部侦听端口号，设备才会对HTTPS报文进行重定向。”然后对比

配置发现，配置中并没有https重定向的侦听端口，添加配置后解决

```
http-redirect https-port xxxx
```

解决方法

全局配置https侦听端口解决

关键点及注意事项：

在配置侦听端口号时，需确保该端口号没有被其他服务占用。可通过display tcp命令查看已被占用的TCP端口号