

知 S7506E-NP 融合AC功能相关问题

其他硬件相关 夏威 2019-11-24 发表

问题描述

S7506E-NP 融合AC功能需要注意什么?

解决方法

75E若采用融合AC的功能，激活license的时候产品分类要手动选择75E，如果不先选择分类，让授权码自动关联分类的话会关联到S6520X，这样的话就无法成功激活license。

若75E是双主控，需要分别获取两个主控的did number，如下：

```
<H3C>display license device-id slot 1
```

```
SN: 210231A3BXM18AA0003T
```

```
Device ID: VnGU-sR%H-qqBF-RRP9-#e$-P:S6-e7Cd-3wL$
```

```
<H3C>display license device-id slot 0
```

```
SN: 210231A3BXM18AA0003X
```

```
Device ID: KgN:-3/uw-zCev-YYB:-+57N-UJKm-TXBj-LuN3
```

两个主控需要分别至少绑定一个license，以防设备主控主备倒换的时候，备主控没有license而管理不到AP。