

问题描述

SR66如何实现NLB功能

解决方法

在 SR6600 路由器上配置静态arp绑定如下:

```
[Lab-SR6602A]arp static 1.1.1.1 0311-1111-1111
```

Error: Invalid MAC address!

类似01、03开头的mac地址属于组播mac地址，不能直接进行arp静态绑定。

但是在实际应用中如果将几台服务器构成虚拟服务器，虚拟服务器对外的mac地址就是这种03开头的mac，如果不在网路上进行arp的静态绑定其它设备将不能正常访问这台虚拟服务器。

解决办法:

在系统视图下键入如下命令

```
[Lab-SR6602A]undo arp check enable
```

再进行arp静态绑定即可

```
[Lab-SR6602A]arp static 1.1.1.1 0311-1111-1111
```