

问题描述

WX3024下挂了6个AP，AC作为DHCP分配IP给AP，同时实现统一管理。

当前我可以从WX3024上telnet到6个AP，但是不知道默认密码是多少？

问题1：我想知道这个默认密码是多少，虽然现在其他网段无法直接访问以上6个AP，但是仍然有安全风险，不符合安全规范！

问题2：我如何更改6个AP的密码？

解决方法

H3C AP注册上AC以后，需要在AC上通过命令行开启AP远程登录权限才能telnet登录。H3C AP默认telnet登录密码为h3capadmin。部分局点出于对设备管理安全性的考虑，需要自行设定AP远程登录密码。

配置步骤

AP刚注册上线时的默认配置如下：

```
[ap1] display current-configuration
#
version 7.1.064, Release 2208P07
#
sysname ap1
#
telnet server enable
#
lldp global enable
#
password-recovery enable
#
vlan 1
#
interface NULL0
#
interface Vlan-interface1
ip address dhcp-alloc
#
interface GigabitEthernet1/0/1
port-isolate enable
#
interface GigabitEthernet1/0/2
port-isolate enable
#
interface WLAN-Radio1/0/1
#
interface WLAN-Radio1/0/2
#
scheduler logfile size 16
#
line class console
user-role network-admin
#
line class vty
user-role network-operator
#
line con 0 //这是console口登录设置
user-role network-admin
#
line vty 0 4 //这是telnet登录设置
user-role network-operator
set authentication password hash $h$6$X+on3dilxJAxOskj$CW70XtQY8GJr6yKBvBrpWy+jklrV4Rxu
EsJZZNusi1Obayg+BoFXSv0UmlvoLhU85CMyam3m4iaV6Vnr+sLYFA==
#
line vty 5 63
```

```
user-role network-operator
#
undo gratuitous-arp-learning enable
#
domain system
#
domain default enable system
#
user-group system
#
```

其中con 0是修改console口登录密码的视图。line vty 0 4 是修改telnet登录密码的视图。所以只需要在line vty 0 4 视图下重新设置telnet登录密码即可。

AP上命令行修改telnet的登录密码

```
[ap1]line vty 0 4
[ap1-line-vty0-4]set authentication password simple 123
```

如果要修改多台AP 的登录密码，可以通过在AC 上给AP 下发map文件的方式实现。

AP 绑定map文件内容如下：

```
system-view
line vty 0 4
set authentication password simple 123
```

结果验证：

在AC上通过命令行开启AP 远程登录权限

```
[H3C]probe
[H3C-probe]wlan ap-execute ap1 exec-console enable
```

然后再执行telnet的操作。

```
<H3C>telnet 192.168.0.1
```

```
Trying 192.168.0.1 ...
```

```
Press CTRL+K to abort
```

```
Connected to 192.168.0.1 ...
```

```
*****
* Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
*****
```

```
Password: 123
```

```
<ap1>sys //成功登入AP。
```

```
System View: return to User View with Ctrl+Z.
```

```
[ap1]
```

答案来自于 [今天没什么新鲜事儿](#)