

知 WA2220-AG刷机后web页面无法打开

AP管理 zhlliao_96874 2017-11-06 发表

问题描述

WA2220-AG刷机后web页面无法打开? 如何确定是在fit模式还是fat模式 如何打开web页面?

解决方法

通过登录设备查看设备启动版本号, 通过查看设备vlan 1 IP是否为192.168.0.50 出厂默认IP, 通过强制敲ap-mode FIT/FAT 查看信息提示等方式都可以判断AP FIT/FAT模式。

另外你说的web页面无法打开问题, 检查下AP登录IP是否正确, 设备出厂时已经设置默认的Web登录信息, 用户可以直接使用该默认信息登录设备的Web界面。默认的Web登录信息包括:

- | 用户名: admin
- | 密码: h3capadmin
- | 设备的IP地址: 192.168.0.50

采用Web方式登录设备的步骤如下:

- (1) 连接设备和PC

用交叉以太网线将PC与设备的以太网口相连。

- (2) 为PC配置IP地址, 保证能与设备互通

例如: 修改IP地址为192.168.0.0/24 (除192.168.0.50)。

- (3) 启动浏览器, 输入登录信息

在PC上启动浏览器, 在地址栏中输入“http://192.168.0.50”后回车, 即可进入设备的Web登录页面, 如图1-2所示。输入用户名“admin”、密码“h3capadmin”和验证码, 选择Web网管的语言种类 (目前支持中文和English两种), 单击<登录>按钮即可登录。

图1-2 Web网管登录界面



详细看下web手册有详细说明哟: http://www.h3c.com/cn/d_201009/690346_30005_0.htm

答案来自于 [今天没什么新鲜事儿](#)