

## 知 AR28-11路由器AUX RJ45接口对应的DB25线序

岳斌 2006-09-15 发表

### AR28-11路由器AUX RJ45接口对应的DB25线序

#### 问题描述:

AR28 - 11路由器AUX RJ45接口对应的DB25线序是怎样的?

#### 问题答案:

RJ45	信号方向	DB25	DB9	信号
1	->	4	7	RTS
2	->	20	4	DTR
3	->	2	3	TXD
4	<-	8	1	DCD
5	-	7	5	GND
6	<-	3	2	RXD
7	<-	6	6	DSR
8	<-	5	8	CTS