两台IX1000复制中的同步和反转

其它功能 贲成华 2006-11-10 发表

两台IX1000复制中的同步和反转

1．组网：



2．问题描述：

将两个IX1000存储直连做复制，初次同步时速度很慢，同步完成之后，反转时提示同步没有完成，不能反转，而GUI界面中显示的同步状态已经完成，再次同步时会同步所有数据，不是增量同步方式。

3．过程分析：

无

4．解决方法：

两台IX1000千兆业务口直连做远程复制时，首先需要先扫描设备，扫描速度为20M/s左右，扫描结束后手动同步数据，同步速度为12M/s左右，之后再次同步时系统会使用增量同步，复制反转之前必须保证两个资源的数据是完全一致的（也就是必须同步完，没有累积增量时），否则反转必定失败，当向卷中拷贝数据时，复制中的“累积增量数据”增加，而每次反转之前都需要执行<同步>：同步之后，“累积增量数据”回到0状态，表示同步完成，之后才可以执行<反转>，同步的触发有自动触发和手动触发两种，如果没有到达自动触发的条件，也没有进行手动触发，那么同步是不会发生的！同步状态只有在发生同步时才会处于同步状态。