

## 知 S3610/5510系列交换机无法识别光模块时信息收集方案

岳斌 2009-04-23 发表

- (1) 替换法以排除模块问题。
- (2) 反馈光模块的具体编码和型号信息，包括距离，单双模，厂家等等，并收集设备的diag信息。

(3) 收集如下信息

```
<S3610/5510>sys
[S3610/5510]_h
[S3610/5510-hidecmd]display transceiver diagnosis interface 接口号
[S3610/5510-hidecmd]display transceiver interface 接口号
[S3610/5510-hidecmd]display transceiver manuinfo interface 接口号
[S3610/5510-hidecmd]_dis drv sfp_module port 接口编号 device a0 address 0
length 100
```