



R系列路由器清除密码方法

1、25XX、25XXE、16XX及4001/4001E系列清除特权密码方法

重启路由器；

看到"Press Ctrl+B enter BootMenu"的提示信息后，按Ctrl+b进入BootMenu菜单；

按Ctrl+p，屏幕上会显示几个"#"号和BootMenu的菜单；

选Reboot。

路由器重启后按几下Enter键就会直接进入特权模式，跳过了输入特权口令这个环节，这时候在全局配置模式下输入enable password new password，就可以将特权口令修改为new password了，这里要注意enable password这个命令要写全，否则系统会提示这是一个不正确的命令。

2、262X、36XX、36XXE、263X及263XE系列清除特权口令方法

重启路由器；

看到"Press Ctrl+B enter BootMenu"的提示信息后，按Ctrl+b进入BootMenu菜单；

选择Clear application password，这样在下次启动时就不会提示输入特权口令；

选择Exit and reboot。

路由器重启后按几下Enter键就会直接进入特权模式，跳过了输入特权口令这个环节，这时候在全局配置模式下输入enable password new password，就可以将特权口令修改为new password了，这里要注意enable password这个命令要写全，否则系统会提示这是一个不正确的命令。