

8020plus终端输入音量调节

8020plus/8030mBox终端与8020混合组网时，8020终端听到8020plus/8030mBox终端的声音偏小，而且无法调大。（8020终端的输入音量比8030mBox大，现有的网络中8020终端的输出音量都相对调节得比较小，因此听8020plus/8030mBox终端的声音就感觉比较小）此问题的主要原因有两个：

- 1、8020plus/8030mBox终端对输入音量作了上限的限制，因此即使是MIC输入时，输入音量也无法调得太大。
- 2、8020plus/8030mBox终端的Line In输入音量不可调节。

此版本对以上两个问题的解决方法如下：

- 1、通过telnet管理级登录终端，设置输入音量上限范围调试命令setvollimit如下：

```
->setvollimit 65
(
(调试命令帮助信息)
"set max. input volume parametre", "set max. input volume parametre\r\n"
"usage: setvollimit \r\n"
" 50~58 normal volume \r\n"
" 58~64 middle volume\r\n"
" 64~70 high volume\r\n"
"Example: setvollimit 55"
)
```

说明：

- a) 此调试命令只是设置一个最大输入音量的上限范围，不是实际的音量调节，设置完该参数后，真正的音量调节还是需要通过2描述的方式。
 - b) 此设置只需要进行一次，一旦设定，即使终端重启也不会丢失设置参数。
 - c) 如果发现将参数设置为65后，音量还太小，这可以继续将参数调大，否则调小。可根据实际情形而定。
- 2、当输入音频源为Line In时，先将输入音频源选择为MIC，调节输入音量大小 - - 此调节对LineIn调节同时生效。调节合适后，再将输入音频源调整为Line In。