


## H3C XE2000获取通话记录和配合第三方计费的方法的配置

### 一、组网需求:

各种终端（包括VG,IP电话等）注册XE2000正常，且XE使用路由呼叫模式（默认配置）进行呼叫处理，所有经过XE的呼叫都能够被记录下来（既VG通过VoIP实体路由到XE上的呼叫），如果配合第三方软件（泰斯达计费系统）可以实现计费统计的功能。

### 二、组网图:



### 三、配置步骤:

#### 一) 获取通话记录

1、在XE2000上作下面两条配置，非常简单：

```
[IPPBX]location-server
```

```
[IPPBX-ls]cdr-ip-address primary-server 1.1.1.111 //该地址为安装CDRServer的PC的IP
```

```
[IPPBX-ls]cdr-send enable
```

Connect Req has been sent to the primary server!

2、在XE2000发布版本文件压缩包中包含“CDRServer”软件，首先需要获取到该软件；

3、在任意一台PC机（PC的操作系统不限，对计算机的性能也没有什么额外的要求）上安装CDRServer，并且需要确保安装CDRServer的PC与VOIP网络中的XE2000网络可达；

4、运行CDRServer.exe，该软件上除了设置“保存路径”外，不需要再进行任何配置；在下图中的“连接列表中”就会存在所监听的XE2000的表项，有几台要监听的XE2000，相应就有几条对应的表项。




5、在相应的“保存路径”处就会存在一个例如“2008\_05\_09.bil”格式的文件。该文件可以通过XE2000发布的版本文件压缩包中包含的“CDR-Template333.xls”打开。

6、运行“CDR-Template333.xls”，点击“导入话单”按钮，导入监听到的文件，例如“2008\_05\_09.bil”。



7、经过了上面的操作，就可以得到相应的通话记录。如



## 二) 配合第三方计费的方法:

需要安装第三方泰斯达计费软件，并导入前面生成2008\_05\_09.bit文件，具体操作方法这里不做详细的介绍，参见泰斯达计费软件操作手册。

## 四、配置关键点:

略