

知 OCE通过uc-loader修改IP后, IPPBX组件WEB界面无法打开如何处理?

李丹【技术大咖】 2009-02-26 发表

1. 检查/opt/H3C/UC/OCE/webconfig/WEB-INF/classes/下的config.properties文件中ippbx地址是否正确。
uc.ippbx.server.ip是否等于正确的IPPBX地址, 不正确则修改, 然后到/opt/H3C/UC/OCE/3rdsoft/下执行./stop3rdsoft和./start3rdsoft命令以完成WEB服务的重启。
2. 检查/opt/H3C/UC/OCE/3rdsoft/tomcat/conf/Catalina/localhost 目录下是否有 ROOT.xml, 如果没有, 请上传此文件, 不需要重启WEB。